



RO
Pn = 90kW
kj = 0,4
Pobl = 36,0 kW
Iobl = 57,8A

NUMER OBWODU	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	
NUMER POMIESZCZENIA	0,02	0,02	0,03	0,06	0,07	0,01	0,01	0,11	0,11	0,10	0,10	0,02	0,02	0,02	REZERWA	0,11	0,10	0,10	0,10	
ODBIÓR	GB28-30	GB31-GB33	GC6	GC4	GC5	GD3A-B	GD3C-D	GD4 A-B	GD4 C-D	GD5 A-B	GD5 C-D	GD6 A-B	GD6 C-D	AUDO/ EKRAN		GE4	GE5	GE6	GE7	
KONDYGNACJA	PARTER	PARTER	PARTER	PARTER	PARTER	PARTER	PARTER	PARTER	PARTER	PARTER	PARTER	PARTER	PARTER	PARTER	PARTER	PARTER	PARTER	PARTER	PARTER	
ILOŚĆ GNIAZD	6	6	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2		1	1	1	1	RAZEM
MOC OBWODU	1,8kW	1,8 kW	2,0 kW	2,0 kW	2,0 kW	2,0 kW	2,0 kW	2,0 kW	2,0 kW	2,0 kW	2,0 kW	2,0 kW	2,0 kW	2,0 kW	1,0 kW	5,0 kW	5,0 kW	5,0 kW	5,0 kW	90,07 kW

OCHRONA PRZED PORAŻENIEM
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

UWAGA
1. PODEJŚCIA KABLOWE DO ROZDZIELNICY WYKONAĆ OD GÓRY W UZGODNIENIU
Z INSPEKTOREM NADZORU PRZY ZAPEWNIENIU MAKSYMALNEJ FUNKCJONALNOSCI
I MAXYMALNEGO BEZPIECZEŃSTWA INSTALACJI WEWNĘTRZNEJ; PROJEKTUJE SIĘ
PODEJŚCIE OD GÓRY W KANAŁACH INSTALACYJNYCH TAK BY PRZEWODY ULOŻYĆ W 2 WARSTWACH;
2. OBUDOWA Z TWORZYWA LUB METALOWA, DRZWI PEŁNE Z ZAMKIEM NA KLUCZ;
3. ROZDZIELNICĘ WYKONAĆ W STANDARDZIE In= 100A; Icc=10kA;
5. ROZDZIELNICA WINNA BYĆ OZNAKOWANA TABLICZKĄ PRODUCENTA Z PODANIEM
JEJ DANYCH TECHNICZNYCH ORAZ POSIADAĆ PEŁNĄ DOKUMENTACJĘ POŁĄCZEŃ
WEWNĘTRZNYCH I BADAŃ POMONTAŻOWYCH;
6. WIDOK ZABUDOWY ROZDZIELNICY JEST WYKONANY TYLKO DLA OKRESLENIA
PRZYBLIŻONYCH WYMIARÓW SZAFY. PRODUCENT WYKONA DOKUMENTACJĘ WARSZTATOWĄ, WYKONAWCA
INSTALACJI DOKONA ZABUDOWY ZGODNIE ZE SZTUKĄ, ORAZ PN W SZCZEGÓLNOŚCI PN EN-60439 ROZDZIELNICE
I STEROWNICE NISKONAPIĘCIOWE;
7.NALEŻY GRUPOWAĆ APARATY ZASILANIA I STEROWANIA DLA POSZCZEGÓLNYCH
ODBIORÓW;
8. W ROZDZIELNICACH TRWALE OZNACZYĆ APARATY I KABLE ZGODNIE Z PROJEKTEM I WYKONANIEM ;
9. DRZWI WYPOSAŻYĆ W ZAMEK NA KLUCZ ;
10. DLA WYKONANIA ZABUDOWY WYKORZYSTAĆ SZYNY MIEDZIANE: KABLE I PRZEWODY MIEDZIANE
O WŁAŚCIWEJ OBCIĄŻALNOŚCI I PRZEKROJU NIE MNIEJSZYM JAK 2,5MM2;
11. PRZY PLANOWANIU ZABUDOWY UWZGLĘDNIĆ ROZPŁYW CIEPŁA OD APARATÓW;
12. LAMPKI KONTROLNE I APARATY NA DRZWIACH ROZDZIELNICY TRWALE OZNAKOWAĆ
TABLICZKAMI OPISOWYMI;
14. ELEMENTY OBUDOWY SZAFY I DRZWI UZIEMIĆ OCHRONNIE PRZEWODEM LgY Cu 6mm2.

Eco-Construction Sp. z o.o.
ul. Fiszera 14; 80-231 Gdańsk

Projekt: ADAPTACJA BUDYNKU PODR NA CELE BIUROWE; PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA I ZAMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU SZKOŁY NA CELE BIUROWE I SALKONFERENCYJNEJ WRAZ Z BUDOWĄ SYSTEMU PPOŻ.

Inwestor: Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku
Trakt Św. Wojciecha 293, 80-001 Gdańsk

Lokalizacja: działki nr. 217/76; 217/74; 217/31; 217/70 obręb Lubań, gm. Nowa Karczma, powiat Kościerski

Nazwa opracowania: Projekt Wykonawczy

Branża: Elektryczna	Nr uprawnień:	Data:	Podpisy:
Projektant: mgr inż. Marcin Hanioszyn	POM/0197/ PWOE/10	07.2015r.	
Sprawdzający: mgr inż. Mirosław Prociński	3879/GD/89		
Opracowujący: mgr inż. Paweł Szarlik			

Tytuł: Rozdzielnica RO cz.2 + Widok
Skala: ----
Nr rys.: E-24